

Arende	17EV1923	17EV2326	17EV1936	17EV2308	17EV2138	17EV1970	17EV2388	17EV2347	17EV1939	17EV1953	17EV2187	17EV2145	17EV2154	17EV2179	17EV2317
Beslut från ELSakerhetsverket	Försäljningsförbud med återkallelse från konsument	Försäljningsförbud med återkallelse från konsument	Försäljningsförbud med återkallelse från konsument	Försäljningsförbud med återkallelse från konsument	Försäljningsförbud med återkallelse från konsument	Försäljningsförbud med återkallelse från konsument	Försäljningsförbud med återkallelse från konsument	Försäljningsförbud med återkallelse från konsument	Aktörens frivilliga åtgärd är obligatorisk och följs upp.	Aktörens frivilliga åtgärd är obligatorisk och följs upp.	Aktörens frivilliga åtgärd är obligatorisk och följs upp.	Aktörens frivilliga åtgärd är obligatorisk och följs upp.	Aktörens frivilliga åtgärd är obligatorisk och följs upp.	Aktörens frivilliga åtgärd är obligatorisk och följs upp.	Försäljningsförbud
Frivillig åtgärd från aktör:									Stoppa försäljning och återkalla alla sålda produkter från konsument	Stoppa försäljning och återkalla alla sålda produkter från konsument	Stoppa försäljning och återkalla alla sålda produkter från konsument	Stoppa försäljning och återkalla alla sålda produkter från konsument	Stoppa försäljning och återkalla alla sålda produkter från konsument	Stoppa försäljning och återkalla alla sålda produkter från konsument	
Text	3in1 Laddset Micro USB	Laddare med 3 USB-portar	Double USB Vägggladdare	USB laddare 2 portar Guld	USB Laddare Mini - 1xUSB 1000mA	Original Nokia AC-50E USB laddare - microUSB	BTY M501 5V 1A Universell USB Laddare - EU Stickpropp	Adapter till USB från väggkontakt	USB Power Adapter för Apple iPhone laddare	iPad iPhone USB Laddare Reseladdare	Dual laddare för vägg (200-250V), USB typ A hona, 5V 2.1A	Laddare för vägg, USB typ A hona, 5V 2.1A	Laddare för vägg, USB typ A hona, 5V 2.1A	Dual laddare för vägg (200-250V), USB typ A hona, 5V 2A	Laddare med micro USB-kabel
Modell/typ	0	0	GSM016301	NOKOKO-10	TC006	AC-50E	BTY-M501	A08-06	0	AR-003	UH202	A511BW010A051	A5115W010A051	TRAVEL/TR03	T8AC105VW
Märkeffekt	1.0A	3.1A	3.4A	2.1A	1.0A	1.3A	1.0A	1.0A	1.0A	1.0A	2.1A	2.1A	2.1A	2.0A	1.0A
Effekttest	OK	NOK	OK	NOK	NOK	NOK	OK	NOK	NOK	NOK	NOK	OK	NOK	OK	OK
Märke	ej märkt	ej märkt	beeyo	ej märkt	ej märkt	Nokia (kopia)	BTY	ej märkt	ej märkt	ej märkt	Hoco	FoxInk Technology Ltd	FoxInk Technology Ltd	Lidu	Trendy
DoC	Certificate of compliance är ingen EU-försäkrans. Denna är dessutom endast för EMC. Produkt ej identifierbar, således oanvändbart som underlag till en EU-försäkrans.	Ingen EU-försäkrans	Upprättad och korrekt men då standard för LVD (60950-1) var fel krävs teknisk dokumentation för att visa att standarden är uppfyllt (VoC). VoC visar dock en annan produkt.	Ej CE-märkt. EU-försäkrans saknas.	Inget inkommet	Ingen EU-försäkrans	Fel identifikation BST istället för BTY.	EU-försäkrans saknas	Certificate of compliance är ingen EU-försäkrans. Produkt ej identifierbar, således oanvändbart som underlag till en EU-försäkrans.	Ingen EU-försäkrans	Certificate of compliance är ingen EU-försäkrans, dessutom är den endast gjord för EMC. Produkt (UH202) är dessutom ej identifierbar då den ej omnämns i dokumentationen. Således är dokumentationen oanvändbar som underlag till en EU-försäkrans.	EU-försäkrans saknas	EU-försäkrans saknas	Certificate of compliance är ingen EU-försäkrans, dessutom är den endast gjord för EMC och RoHS. Produkt (TR03) är dessutom ej identifierbar då den ej omnämns i dokumentationen. Således är dokumentationen oanvändbar som underlag till en EU-försäkrans.	EU-försäkrans saknas
Leverans	Retail	Bulk	Retail	Bulk	Bulk	Bulk	Retail	Bulk	Bulk	Bulk	Retail	Retail	Retail	Retail, NOK	Retail
Transformator															
primärledning	Emali	Emali	Emali	Emali	Emali	Emali	Emali	Emali	Emali	Emali	Emali	Emali	Emali	Emali	Emali
sekundärledning	Emali	Emali	TiW	Emali	Emali	Emali	Emali	Emali	Emali	Emali	Emali	Emali	Emali	Emali	Emali
krav och luftavstånd, krav 5 resp 4mm (avsnitt 1.5.4/bilaga C; 2.10.3 och 2.10.4)	0,5mm	0,5mm	0mm mekaniskt skydd saknas	0mm	0,2mm	0,7mm	0mm	0mm	0mm	0mm	0,3mm	0,5mm	0,7mm	0,6mm	4,4mm
Spänningsprov 3000V (avsnitt 5.2)				NOK	NOK		NOK	NOK	NOK	NOK				NOK	
Kretskorrosion															
krav och luftavstånd, krav 5 resp 4mm (avsnitt 2.10.3 och 2.10.4)	0,9mm	1,0mm		0,3mm	1,5mm	2,4mm	0,8mm	1,4mm	0,7mm	0,4mm	1,4mm	0,9mm	0,9mm	0,3mm	2,0mm
Komponentval															
Y1 Kondensator (avsnitt 1.5.6)	Ej klassad	Ej klassad		Ej klassad	Ej klassad	Y2	Y2	Ej klassad	Ej klassad	Ej klassad	Ej klassad	Ej klassad	Ej klassad	Ej klassad	Ej klassad
Spänningsprov 3000V (avsnitt 5.2)	NOK	NOK (1700V)		NOK	NOK	NOK (2600V)		NOK	NOK	NOK				NOK	
Stickpropp															
Diameter, krav max 4,0mm (avsnitt 4.3.6)	4,1mm	4,1mm						4,1mm						4,4mm	
Total stiftlängd, krav: min 18,5mm (avsnitt 4.3.6)		18,4mm													
Stiftlängd isolation, krav: 10,0-11,0mm (avsnitt 4.3.6)								9,7 mm	9,0mm						
Stickproppens tjocklek, krav: 13,0-14,4mm. (avsnitt 4.3.6)		14,2mm-14,8mm						12,4mm-13,1mm	14,7mm-15,2mm						
Stickproppens bredd, krav: 34,6-36,0mm. (avsnitt 4.3.6)								31,2mm-32,0mm							
Form, krav: "spetsiga" ändar. (avsnitt 4.3.6)			ronda	kvadratisk	kvadratisk					kvadratisk					
Rotation av stift, krav 0,4Nm (avsnitt 3.1.3 och 4.3.6)				NOK, rotationen påfrestar ledarna kan komma i kontakt med sekundärsidan.	NOK, rotationen påfrestar ledarna kan komma i kontakt med sekundärsidan.			NOK, rotationen påfrestar ledarna kan komma i kontakt med sekundärsidan.	NOK, rotationen påfrestar ledarna kan komma i kontakt med sekundärsidan.	NOK, rotationen påfrestar ledarna kan komma i kontakt med sekundärsidan.					
Övriga tester															
Spänningsprov 3000V (avsnitt 5.2)											NOK (1200V)	NOK (1640V)	NOK (1680V)		NOK
Läckström, krav max 0,35mA (avsnitt 5.1)	0,47mA				0,42mA										
Fallprov (avsnitt 4.2.6)		går isär varmed spänningsfarliga delar kan beröras.												går isär varmed spänningsfarliga delar kan beröras.	
Bränningsprov (avsnitt bilaga A2)	Höjjet är inte beständigt mot eld. Höjjet brinner upp i sin helhet.	Höjjet är inte beständigt mot eld. Höjjet brinner upp i sin helhet.	Höjjet är inte beständigt mot eld. Höjjet brinner upp i sin helhet.	Höjjet är inte beständigt mot eld. Höjjet brinner upp i sin helhet.	Höjjet är inte beständigt mot eld. Höjjet brinner upp i sin helhet.	Höjjet är inte beständigt mot eld. Höjjet brinner upp i sin helhet.	Höjjet är inte beständigt mot eld. Höjjet brinner upp i sin helhet.	Höjjet är inte beständigt mot eld. Höjjet brinner upp i sin helhet.	Höjjet är inte beständigt mot eld. Höjjet brinner upp i sin helhet.	Höjjet är inte beständigt mot eld. Höjjet brinner upp i sin helhet.	Höjjet är inte beständigt mot eld. Höjjet brinner upp i sin helhet.	Höjjet är inte beständigt mot eld. Höjjet brinner upp i sin helhet.	Höjjet är inte beständigt mot eld. Höjjet brinner upp i sin helhet.	Höjjet är inte beständigt mot eld. Höjjet brinner upp i sin helhet.	Höjjet är inte beständigt mot eld. Höjjet brinner upp i sin helhet.
Dokument och märkning															
Bruksanvisning (avsnitt 1.7.2)	Saknas	Saknas	Saknas	Saknas	Saknas	Saknas	Saknas	Saknas	Saknas	Saknas	Saknas	Saknas	Saknas	Saknas	Saknas
Säkerhetsinstruktioner (avsnitt 1.7.2)	Saknas	Saknas	Saknas	Saknas	Saknas	Saknas	Saknas	Saknas	Saknas	Saknas	Saknas	Saknas	Saknas	Saknas	Saknas
Ursprungsbezeichnung (avsnitt 1.7.1)	Saknas	Saknas	TelForceOne SA	Saknas	Saknas	Nokia / Salcomp	BTY	Saknas	Saknas	Saknas	Hoco	FoxInk Technology Ltd	FoxInk Technology Ltd	Lidu	Trendy